



Czujnik ruchu PIR ADC Zhaga czarny

Numer katalogowy **9466**

Kod EAN **5904703020226**

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie: **12V DC**

Rodzaj czujnika: **PIR (Zhaga socket)**

Czułość światła (próg zadziałania): **2lux / 10lux / 50lux (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)**

Czas pracy: **2s / 30s / 1min / 5min / 10min / 30min (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)**

Czas gotowości (Standby): **0s / 10s / 1min / 10min / 30min / +∞ (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)**

Poziom przyceimnienia w trybie gotowości: **10% / 20% / 30% (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)**

Czułość detekcji: **10% / 50% / 100% (regulacja za pomocą pilota => brak w zestawie)**

Odległość detekcji: **max. 20m**

Pole detekcji: **360°**

Detekcja ruchu: **0,6-1,5m/s**

Częstotliwość pracy: **5,8GHz +/- 75MHz**

Moc emisji czujnika: **<1mW**

Pobór mocy w trybie gotowości: **< 0,3W**

Wysokość instalacji lampy: **max. 15 m**

Temperatura otoczenia: **-20~+45°C**

Wymiary czujnika: **Ø52 x 48 [mm]**

Klasa odporności: **IP65**

Czujnik jest kompatybilny z lampą (INDEX): **9463, 9445**