



# Naświetlacz LED SMD Tiga 10W 4500K Czarny PIR.

Numer katalogowy	<b>1464</b>
Kod EAN	<b>5908263384644</b>
Producent	<b>LVT Sp. z o.o.</b>

## Opis produktu

Prąd wejściowy: **180-240V AC50/60Hz**

Moc: **10W**

Strumień świetlny: **800 lm (80lm/W)**

Temperatura światła (CCT): **4500K**

CRI(Ra): **>80**

Kąt świecenia: **120°**

Temperatura pracy: **-20°C do 40°C**

Rodzaj diod : **SMD2835**

Współczynnik mocy PF: **0,9**

Klasa odporności: **IP65**

Wymiary: **145 x 80 x 50 [mm]**

Materiał: **Aluminium + hartowane szkło**

Długość przewodu zasilającego: **15 [cm]**

Klasa energetyczna: **F**

Klasa ochrony elektrycznej: **I**

Żywotność: **30 000h**

Liczba cykli włącz/wyłącz: **15 000x**

Czas włączenia: **t<0.1s**

Czujnik PIR:

Zakres wykrywania: **120°**

Temperatura pracy: **-20~+40°C**

Czułość światła (próg zadziałania): **<10 - 2000LUX (możliwość regulacji)**

Dystans wykrywania: **2 - 8m [<24°C] (możliwość regulacji)**

Czas świecenia: **5s [±2s] - 8min [±3min] (możliwość regulacji)**

Wilgotność pracy: **<93%RH**

Wysokość instalacji: **1.8m~2.5m**

Pobór mocy: **0.45W (praca) 0.1W (statyczny)**

Szybkość wykrywania  $\square$  **0.6~1.5m/s**

Opakowanie zbiorcze: 60 szt.

Ilość na paletę: 1200 szt.