



Czujnik PIR do naświetlaczy PP seria 100.

Numer katalogowy	XD-PP109
Kod EAN	5904703012306
Producent	LVT Sp. z o.o.

Opis produktu

Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100

Czujnik PIR z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).

Dane techniczne:

Zakres wykrywania: **120°**

Temperatura pracy: **-20~+40°C**

Czułość światła (próg zadziałania): **100-2000LUX (możliwość regulacji)**

Wymiary: **40 x 77 [mm]**

Dystans wykrywania: **0,5-8m (możliwość regulacji)**

Czas świecenia: **10s-600s (możliwość regulacji)**

Wysokość instalacji: **2.3m~5.0m**

Pobór mocy: **0.45W (praca) 0.1W (statyczny)**

Szybkość wykrywania \square **0.6~1.5m/s**

Opakowanie zbiorcze: **200 szt.**

Ilość na paletę: **5000 szt.**