

Czujnik PIR do naświetlaczy PP seria 100.

Numer katalogowy	**XD-PP109**
Kod EAN	**5904703012306**

Opis produktu

Czujnik dedykowany do naświetlaczy XUDO PP z serii 100
Czujnik PIR z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania oraz Odległość detekcji).

Dane techniczne:
Zakres wykrywania: **120°**
Temperatura pracy: **-20~+40°C**
Czułość światła (próg zadziałania): **100-2000LUX (możliwość regulacji)**
Wymiary: **40 x 77 [mm]**
Dystans wykrywania: **0,5-8m (możliwość regulacji)**
Czas świecenia: **10s-600s (możliwość regulacji)**
Wysokość instalacji: **2.3m~5.0m**
Pobór mocy: **0.45W (praca) 0.1W (statyczny)**
Szybkość wykrywania**0.6~1.5m/s**

Opakowanie zbiorcze: **200 szt.**
Ilość na paletę: **5000 szt.**