

Czujnik ruchu PIR do puszki

Numer katalogowy	**4989**
Kod EAN	**5903002030240**

Opis produktu

Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania). Możliwość montażu w puszcze w ścianie.

Dane techniczne:
Napięcie: **220-240V AC**
Częstotliwość prądu: **50/60Hz**
Czułość światła (próg zadziałania): **<3-2000 LUX (do wyboru) [LUX]**
Czas świecenia: **10s-7min (do wyboru) [TIME]**
Odległość detekcji: Max. **9m (<24°C)**
Max. Obciążenie: **500W**
Min. Obciążenie: **0,45W**
Pobór prądu: ok. **0,5W**
Zasięg detekcji: **160°**
Temperatura otoczenia: **-20~+40°C**
Wilgotność powietrza: **<93% RH**
Wysokość montażu: **1,0~1,8m**
Detekcja ruchu: **0,6-1,5 m/s**
Wymiary: **82 x 82 x 25 [mm]**
Klasa odporności: **IP20**

Opakowanie zbiorcze: 100 szt. (11,18 kg)
Ilość na paletę: 1000 szt. (120,00 kg)