

# Czujnik ruchu PIR regulowany 360°

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **1645** |
| Kod EAN | **5903002036525** |

## Opis produktu

Czujnik na podczerwień o bardzo dużej czułości z możliwością regulacji parametrów (Czas świecenia, Próg zadziałania, Dystans ).

**Dane techniczne:**
Napięcie: **220-240V AC**
Częstotliwość prądu: **50/60Hz**
Czułość światła (próg zadziałania): **<3-2000 LUX (do wyboru)**
Czas świecenia: **10s-15min (do wyboru)**
Odległość detekcji: **Max. 6m (<24°C)**
Max. Obciążenie: **800W**
Pobór prądu podczas pracy: ok. **0,5W**
Pobór prądu podczas spoczynku: ok. **0,1W**
Zasięg detekcji: 360°
Temperatura otoczenia: **-20~+40°C**
Wilgotność powietrza: **<93% RH**
Wysokość montażu: **2,2~4,0m**
Detekcja ruchu: **0,6-1,5 m/s**
Kolor obudowy: **Biały**
Wymiary: Ø**80 x 71 [mm]**
Otwór motażowy: **68 [mm]**
Klasa odporności: **IP20**
Kąt regulacji (pion): **-30° - +30° [60°]**

Opakowanie zbiorcze: 50 szt. (7,67 kg)
Ilość na paletę: 1000 szt. (155,00 kg)