

Oprawa architektoniczna Lagos LED 12W czujnik ruch

Numer katalogowy	**9172**
Kod EAN	**5904703019411**

Opis produktu

Prąd wejściowy: **220-240V AC 50/60Hz**
Moc: **12W**
Źródło światła: **LED SMD2835**
Temperatura światła (CCT): **4000K (biały neutralny)**
Strumień świetlny: **960lm**
CRI (Ra): **>80**
Kąt rozsyłu światła: **120°**
Ściemnianie: **Nie**
Czujnik ruchu: **mikrofalowy RF**
Próg zadziałania: **5-30 lux**
Czas pracy: **30±5 sek**
Promień detekcji: **1.5m - 5m (sufit) ; 3m - 8m (ściana)**
Pole detekcji: **≤360°**
Detekcja ruchu: **0,6 - 1.5m/s**
Czestotliwość pracy: **5.8 GHz ±75MHz, ISM band**
Moc emisji czujnika: **<0.2mW ; 1mW max.**
Pobór mocy w trybie gotowości: **<0,5W**
Wysokośc instalacji lampy: **< 1.5m ; 5m max.**
Żywotność lampy: **30 000h**
Ilość cykli włącz/wyłącz: **15 000x**
Czas włączania: **<0,5s**
Materiał wykonania: **Aluminium + PC**
Kolor: **Czarny (RAL9005)**
Wymiary całkowite: **260 x 125 x 125 [mm]**
Temperatura pracy: -**25 ~ 60 [°C]**
Klasa odporności: **IP54**
Klasa ochronności elektrycznej: **I**
Klasa energetyczna: **G**

Opakowanie zbiorcze: **10szt.**
Ilość na paletę: **240 szt.**