


# Sterownik LED RGB IR Smart Tuya 6A 5-24V.

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **6445** |
| Kod EAN | **5908263385696** |

## Opis produktu

***Dane techniczne:***
Temperatura pracy: **-20~ +65°C**
Dopuszczalne napięcie wejściowe: **DC 5-24V**
Gniazdo wejściowe**: DC 2,1/5,5mm**
Gniazdo wyjściowe: **4 pin (+GRB)**
Wymiary sterownika: **78 x 35 x 14 [mm]**
Wymiary pilota IR: **124 x 40 x 8[mm]**
Długość kabla: **13 [cm]**
Zasilanie pilota: **CR2025 3V**
Ilość kanałów: **3**
Moc max. : **72W (12V); 144W (24V)**
Natężenie max. : **6A**
Sposób komunikacji ze sterownikiem:
**1. WIFI** - **Aplikacja SMART TUYA, współpracuje z asystentami głosowymi Alexa, Siri, Alisa, Google Assistant itd.**
**2. Pilot IR (w zestawie)**

Funkcje:
- Modulacja szerokości impulsów (PWM): **256-stopniowe**
**-** Ściemnianie: **1-100%**
- Zmiana kolorów świecenia
- Sterownik działa od nowości w trybie parowania. Aby pilot mógł obsługiwać sterownik należy przeprowadzić parowanie sterownika z pilotem zgodnie z instrukcją.
- Aby sterownik działał poprawnie musi mieć stałe podłączenie do sieci WiFi.

Klasa odporności: **IP20**
Materiał wykonania: **ABS**
Opakowanie zbiorcze: **200szt.**

Ilość na paletę: **5000 szt.**