

---

# Sterownik LED RGB IR Smart Tuya 6A 5-24V.



Numer katalogowy	<b>6445</b>
Kod EAN	<b>5908263385696</b>
Producent	<b>LVT Sp. z o.o.</b>

## Opis produktu

### **Dane techniczne:**

Temperatura pracy: **-20~ +65°C**

Dopuszczalne napięcie wejściowe: **DC 5-24V**

Gniazdo wejściowe: **DC 2,1/5,5mm**

Gniazdo wyjściowe: **4 pin (+GRB)**

Wymiary sterownika: **78 x 35 x 14 [mm]**

Wymiary pilota IR: **124 x 40 x 8[mm]**

Długość kabla: **13 [cm]**

Zasilanie pilota: **CR2025 3V**

Ilość kanałów: **3**

Moc max. : **72W (12V); 144W (24V)**

Natężenie max. : **6A**

Sposób komunikacji ze sterownikiem:

- 1. WIFI - Aplikacja SMART TUYA, współpracuje z asystentami głosowymi Alexa, Siri, Alisa, Google Assistant itd.**
- 2. Pilot IR (w zestawie)**

Funkcje:

- Modulacja szerokości impulsów (PWM): **256-stopniowe**

- Ściemnianie: **1-100%**

- Zmiana kolorów świecenia

- Sterownik działa od nowości w trybie parowania. Aby pilot mógł obsługiwać sterownik należy przeprowadzić parowanie sterownika z pilotem zgodnie z instrukcją.

- Aby sterownik działał poprawnie musi mieć stałe podłączenie do sieci WiFi.

Klasa odporności: **IP20**

Materiał wykonania: **ABS**

Opakowanie zbiorcze: **200szt.**

Ilość na paletę: **5000 szt.**