

Link do produktu: <https://www.vipelectro.pl/sterownik-led-rgbw-rf-4-strefowy-luno-p-1984.html>



Sterownik LED RGBW RF 4 strefowy Luno.

Dostępność	Mała ilość - Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	1098
Kod EAN	5903002039472
Producent	Brak

Opis produktu

Sterownik strefowy pozwala na przypisanie systemów oświetleniowych RGB(+)W do pilota strefowego. To rozwiązanie pozwala nam na stworzenie dowolnej konfiguracji zestawów oświetleniowych niezależnych od siebie, ale sterowanych za pomocą jednego pilota strefowego.

Sterownik działa w systemie RGBW (RGB+W), pozwala to na obsługiwanie każdego produktu wykonanego w tym systemie, na przykład: Taśma LED RGB+W.

Dane techniczne:

- Temperatura pracy: **-20°C - 60°C**
- Dopuszczalne napięcie wejściowe: **DC 12/24V**
- Wymary produktu: **85x45x23 [mm]**
- Ilość kanałów: **4**
- Moc max. : **288W**
- Natężenie max. : **6A dla każdego kanału**
- Sposób komunikacji pilota ze sterownikiem: **RF 2.4G (radio)**
- 1 sterownik może obsługiwać do 4 pilotów.
- Dedykowany do pracy z pilotem 4-strefowym (index: **1097**)